



NetworX NX-4 控制主机



特性

- 4个可编程防区
- 可选择防区翻倍
- 可混合有线/无线防区
- 所有的防区可编程为火警和盗警
- 20种防区类型设置
- 8个用户码, 1个劫持码
- 通过遥控编程可上传/下载主机编程
- 插入式模块设计, 充分利用机箱空间
- 摆动防区屏蔽功能
- 警号监测功能
- 自动定时布防/可自动延时
- 火警确认功能
- 动态电池测试
- 185个事件记录, 包括日期、时间和事件

通讯功能

- 3个报警电话号码, 可独立设置每个电话号码报告的事件
- 兼容所有主要的报警通讯格式, 包括SIA、Contact ID等, 甚至可自定义通讯格式, 以连接各类报警中心接收机
- 自动测试报告功能
- 通讯失效报告功能
- 进入/退出编程模式报告功能

无线防区扩展功能

- 可用NX-408无线扩展模块扩充至8个无线防区
- 采用GE先进无线技术
- 多至8个可监视无线防区
- 键盘可显示报警、防拆、电池低压和探头丢失等信息

参数说明

电源 x	16.5VAC 40VA
辅助电源 x	25VA变压器-500mA 40VA或50VA变压器-1A
回路电阻 x	标准回路-最大300Ω
内置警号驱动 x	两种声调(连续或断续)
回路响应时间 x	500ms
工作环境	0°C至49°C
推荐电池 x	12V 4Ah蓄电池
尺寸 x	235mm 宽 x 210mm 高 x 89mm 厚
净重 x	3.6kg

*当使用NX-320E(使用50VA 变压器)以额定电流于2A 且主机(使用40VA 或50VA 变压器)以额定电流于1A 工作的情况下, 所能提供的总电流为3A

订货信息 x	说明
NX-4系统包 x	NX-4控制主机, NX-108键盘和变压器
NX-4	NX-4控制主机
NX-108E	8防区LED键盘
NX-148E	液晶显示键盘
NX-200	双倍防区配件 (100个3.74K电阻和100个6.98K电阻)
NX-320E	智能电源和总线扩展模块
NX-408E	8防区无线扩展模块
NX-508E	8路输出扩展模块
NX-534E	双向语音模块
NX-540E	"操作者II"电话接口

认证

UL365、UL609、UL985、UL1023、UL1610、UL1635